



## LEADER 400 START



### Panoramica

#### LEADER 400 START

cod. 807551

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina e diesel fino a 70 hp.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



1 PH 230V



FURGONE



MARCATURA CE



AUTO



TIR



CERTIFICAZIONE EAC



BARCA



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



TRATTORE



VAN

### Dati tecnici



CODICE 807551



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 45 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 3



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V




CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 31 A



DIMENSIONI 26,5 x 34,5 x 23 cm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 180 A



PESO 10,9 kg



## LEADER 400 START

 POTENZA DI CARICA 1 KW	 CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 300 A	 CODICE EAN 800489764804 0
 POTENZA DI AVVIAMENTO 6,4 KW	 CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 Ah	 PEZZI / PALLET 27 pz/pallet
 TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	 CAPACITA NOM. RIF. MAX 700 Ah	 PEZZI / PALLET - B 36 pz/pallet B

### Accessori in dotazione

CAVO 10 MMQ 2 M - 123425



COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A - 712002



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001